



Aktueller Stand: März 2021

Richtlinie für den CAD-Datenaustausch mit externen Planern
Anlage -9-

TÜRNOMENKLATUR/TÜRSTEMPEL
ALB FILS KLINIKEN GMBH

1. Stelle	2. Stelle	BEZEICHNUNG EBENE	3. Stelle	TRENNZEICHEN	4. Stelle	BEZEICHNUNG EBENE	5. Stelle	BEZEICHNUNG EBENE	6. Stelle	TRENNZEICHEN	7. Stelle	8. Stelle	BAUTEILE	9. Stelle	TRENNZEICHEN	10. Stelle	RAUM- NUMMER	11. Stelle	RAUM- NUMMER	12. Stelle	TRENNZEICHEN	Brandschutz	13. Stelle	TRENNZEICHEN	TYP TÜRVARIANTE	14. Stelle	TRENNZEICHEN
H	G	HAUPTGEBÄUDE	.	PUNKT	U	UNTERGESCHOSSE	0	EBENE	.	PUNKT	A	0	Praxis Nord	.	PUNKT	0		0		.	PUNKT	T30	/	SCHRÄGSTRICH	Ti-SZ = Türe Innen Holztürblatt, Stahlzarge Einflüglig	\	BACKSLASH
B	Z	BILDUNGSZENTRUM			E	ERDGESCHOSS-/	1	EBENE			A	1	Verbindungsfür			1		1				T90			Ti2-SZ = Türe Innen Holztürblatt, Stahlzarge Zweiflüglig		
K	T	KINDERTAGESSTÄTTE				OBERGESCHOSS	2	EBENE			A	3	Praxis Süd			2		2				dT = Dichtschießende Türe			Ti-SCH-VW-SZ = Schiebetüre vor der Wand laufend, Stahlzarge		
P	W	PERSONALWOHNHEIM					3	EBENE			A	S	Aufzugsschacht			3		3				RS = Rauchschutz			Ti-STG = Stahl-Glas-Türe Einflüglig		
P	H	PARKHAUS					4	EBENE			T	H	Treppenhaus			4		4				T30 RS			Ti2-STG = Stahl-Glas-Türe Zweiflüglig		
R	Z	RECHNUNGSZENTRUM					5	EBENE			T	R	Technikraum			5		5				T90 RS			Ti-SB = Stahlblech Einflüglig		
Ä	H	ÄRZTEHAUS					6	EBENE			T	S	Technikschacht			6		6							Ti2-SB = Stahlblech Zweiflüglig		
							7	EBENE			T	Z	Technikzentrale			7		7									
							8	EBENE								8		8									
																9		9									
																F	Flur										

Da jede Tür an zwei Räume mit unterschiedlichen Raumnummern angrenzt, werden die ersten 11 Stellen beide angrenzenden Raumnummern in der Türnomenklatur dargestellt.

Beispiel:
ÄH.E1.A0.F5/ÄH.E1.A0.F6/T90 RS/Ti2-SB\

Türstempel

Der **Fachplaner** legt für jede Türe einen Türstempel als AutoCAD Block mit angehefteten Attributen an.

Der Stempel beinhaltet folgende Felder:

	Bezeichnung	Sichtbarkeit
1. Attribut:	Türnummer	ja
2. Attribut:	Brandschutzanforderung	ja
3. Attribut:	Kostenstelle	nein
4. Attribut:	Reserve/FM 1	nein
5. Attribut:	Reserve/FM 2	nein
6. Attribut:	Reserve/FM 3	nein
7. Attribut:	Reserve/FM 4	nein