

BayCom® Bahnhoffernmeldekabel**A-02YSF(L)2Y ... StIII****AJ-02YSF(L)2Y ... StIII**

AJ ...x2x0,8 nach DB Dlk 1.013.151y

Produkt	BauPVO DoP *)	Bayka Best.-Nr.	Cu- Zahl	Außen Ø	Netto- gewicht	max. Zugbel.	Biege- radius einm.	Biege- radius mehrm.
			kg/km	ca. mm	ca. kg/km	daN	min. mm	min. mm
AJ-02YSF(L)2YDB2Y 10x2x0,8 StIII Bd (H 42) (00174223)	N/A	5493000	429	24.5	1130	265	125	250
AJ-02YSF(L)2YDB2Y 20x2x0,8 StIII Bd (H 42) (00174224)	N/A	5493200	631	29	1570	370	125	250
AJ-02YSF(L)2YDB2Y 30x2x0,8 StIII Bd (H 42) (00174225)	N/A	5465500	859	33	1990	480	150	300
AJ-02YSF(L)2YDB2Y 40x2x0,8 StIII Bd (H 42) (00174226)	N/A	5465600	1095	36.5	2440	590	150	300
AJ-02YSF(L)2YDB2Y 50x2x0,8 StIII Bd (H 42) (00174227)	N/A	5465700	1228	39	2730	600	175	350
AJ-02YSF(L)2YDB2Y 70x2x0,8 StIII Bd (H 42) (00174228)	N/A	5466400	1609	45.5	3900	760	175	350
AJ-02YSF(L)2YDB2Y 100x2x0,8 StIII Bd (H 42) (00174229)	N/A	5466000	2176	51	4910	955	200	400
AJ-02YSF(L)2YDB2Y 150x2x0,8 StIII Bd (H 42) (00174230)	N/A	5466600	2679	60.5	6220	1085	250	500
AJ-02YSF(L)2YDB2Y 200x2x0,8 StIII Bd (H 42) (00174231)	N/A	5468000	3287	68	7530	1205	275	550

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abmessungen und Gewichte sind Richtwerte.

Die angegebenen Zugkräfte gelten kurzfristig beim Einziehen bei kraftschlüssiger Verbindung aller Kabelaufbauelemente.

Der Biegeradius einm. gilt für das Legen und Ausformen des Kabels in die Endlage.

Der Biegeradius mehrm. gilt für dynamische Biegevorgänge z.B. während der Verlegung.

Es ist auf die angegebene Verlegetemperatur zu achten.

Weitere Ausführungen, Passlängen und größere Lieferlängen auf Anfrage.

*) N/A (not applicable, nicht zutreffend) Kabel unterliegt nicht der Bauproduktenverordnung