

## Anhang zu Pysikalischen / Gruppenadressen

Hauptlinie	Pysikalisch
1 bis 20	Linienkoppler
21 bis 64	Systemgeräte

Geräte in den Linien Pysikalisch	
XX000	Linienkoppler
XX001 bis XX099	Aktoren
XX100 bis XX199	Taster
XX200 bis XX250	Systemgeräte (Sensoren usw.)
XX251 bis XX253	Schnittstellen im System
XX254	Schnittstelle EIB Weiche mobil
XX255	Schnittstelle Seriell mobil

Mittelgruppenadresse für den Bereich Licht, Jalousien, Verdunklungen	
0/0/zzz	Aussenbereich
0/1/zzz	1.UG
0/2/zzz	2.UG
0/3/zzz	3.UG
0/4/zzz	Eg
0/5/zzz	ZG 1
0/6/zzz	ZG 2
0/7/zzz	1.OG
1/0/zzz	2.OG
1/1/zzz	3.OG
1/2/zzz	4.OG
1/3/zzz	5.OG
1/4/zzz	6.OG
1/5/zzz	Reserve
1/6/zzz	Reserve
1/7/zzz	Reserve

Mittelgruppenadresse für den Bereich Zentralfunktionen	
12/0/zzz	Licht
12/1/zzz	Jalousien, Verdunklungen, Fenster
12/2/zzz	Steckdosen
12/3/zzz	Reserve
12/4/zzz	Reserve
12/5/zzz	Reserve
12/6/zzz	Reserve

Gruppenadressen	
Hauptgruppenadressen	
00/y/zzz	Zentralfunktionen
01/y/zzz	Störmeldungen
02/y/zzz	Licht Allgemein
03/y/zzz	Licht Gruppen
04/y/zzz	Jalousien
05/y/zzz	Verdunklung
06/y/zzz	Steckdosen
07/y/zzz	Brandmeldeanlagen, RWA, EMA, ELA
08/y/zzz	Heizung
09/y/zzz	Klima, Lüftung, Sanitär
10/y/zzz	Zählerfernauslesung
11/y/zzz	Reserve
12/y/zzz	Reserve
13/y/zzz	Reserve
14/y/zzz	Reserve
15/y/zzz	Datum / Zeit

Mittelgruppenadresse für Steckdosen, BMA, HKLS usw.	
10/0/zzz	Aussenbereich
10/1/zzz	UG 1 bis UG 3
10/2/zzz	EG
10/3/zzz	ZG 1 bis ZG 2
10/4/zzz	1.OG bis 2.OG
10/5/zzz	3.OG bis 4.OG
10/6/zzz	5.OG bis 6.OG
10/7/zzz	Reserve

Untergruppenadressen zzz	
000 - 150	Räume
151 - 200	Flure u. Treppenhäuser
201 - 255	Nord, Süd, West, Ost